NITECORE®
The All-Round Flashlight Expert

CI6 Инструкция пользователя

Особенности

- Четыре источника света: два отдельных основных светодиода плюс два дополнительные светодиода (красный, зеленый и синий свет).
- Пять режимов света: красный, зеленый, синий, белый, инфракрасный.
- Две боковые кнопки обеспечивают удобное переключение режимов.
- Специально разработан для военных целей, охоты, в качестве средства обнаружения и коммуникации.
- Светодиод CREE XP-G2 (R5) белого света обеспечивает максимальный световой поток 440 люмен.
- Инфракрасный светодиод мощностью 1500mW, длина волны 850nm.
- Максимальное время работы свыше 400 часов в минимальном режиме.
- Технологии “Precision Digital Optics Technology” и второе поколение ‘Crystal Coating Technology’ максимально улучшают производительность рефлектора.
- Оснащен уникальными разноцветными режимами (красный, зеленый, синий).
- Независимое управление режимами белого и цветных светодиодов.
- Встроенная в боковой переключатель световая индикация показывает оставшийся заряд (запатентовано)
- Моментальное включение режима Турбо.
- Механизм физической защиты от обратной полярности (запатентовано).
- Клипса из нержавеющей стали с титановым покрытием
- Стопорное кольцо из нержавеющей стали защищает внутренние компоненты от повреждений
- Закаленное ультрапрозрачное минеральное стекло с антибликовым покрытием
- Корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава с анодированием военного типа HAIII
- Влагозащита соответствует стандарту IPX-8 (погружение до 2-х метров)
- Выдерживает падение с высоты до 1.5 метра
- Устойчив на торце

Размеры

Длина: 143мм (5.63”)
Диаметр головы: 40мм (1.57”)
Диаметр корпуса: 25,4мм (1”)
Вес: 138г (4.87oz) (без батарей)

Аксессуары

Качественный чехол, клипса, тактическое кольцо, темляк, запасная торцевая кнопка и уплотнительное кольцо.

Дополнительные аксессуары:

Выносная кнопка (RSW1), крепление на оружие (GM02, GM03, GM04)

Элементы питания

	ТИП	Номинальное напряжение	Использование
Батарейка Li-Ion	CR123	3V	Да (Рекомендуется)
Аккумулятор Li-ion 18650	18650	3.7V	Да (Рекомендуется)
Аккумулятор Li-ion	RCR123	3.7V	Да

Характеристики

FL.1 STANDARD	Белый свет TURBO	Белый свет ВЫСОКИЙ	Белый свет СРЕДНИЙ	Белый свет НИЗКИЙ	Белый свет МИН.
	440 ЛЮМЕН	280 ЛЮМЕН	160 ЛЮМЕН	25 ЛЮМЕН	1 ЛЮМЕН
1*18650	1ч45мин	3ч30мин	7ч	43ч	400ч
2*CR123	1ч45мин	2ч45мин	5ч45мин	32ч	260ч
	190м (Максимальная Дальность)				
	9000cd (Интенсивность Светового Потока)				
	1.5м (Ударопрочность)				
	IPX-8, 2м (Водонепроницаемость и Погружение)				

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше данные были измерены в соответствии с международными стандартами испытания фонарей ANSI/NEMA FL1 с использованием элементов питания 1 x 3.7V 2600mAh Nitecore 18650 и 2 x 3V 1550mAh Nitecore CR123 в лабораторных условиях. Реальные данные могут отличаться в зависимости от типа элементов питания, индивидуальных особенностей применения и факторов окружающей среды.

NITECORE (SYSMAX) является членом PLATO, участие и помощь в разработке стандарта измерения ANSI FL1. Данные технических испытаний соответствуют международно признанным научным стандартам.

Инструкция по эксплуатации

Установка элементов питания:
Установите 1 аккумулятор Li-ion 18650 или 2 элемента питания CR123 / RCR123 положительным (+) полюсом вперед (в сторону головы)



ВНИМАНИЕ

1. Убедитесь, что элементы питания установлены положительным (+) полюсом вперед. CI6 не будет работать, если они установлены неправильно.
2. Включая Chameleon убедитесь в том, что световой поток не направлен в глаза людей или животных.

Моментальное освещение

Моментальное освещение включается путем полунажатия и удерживания торцевой кнопки, когда фонарь выключен. Для выключения света достаточно отпустить кнопку.

Включение/Выключение

ВКЛЮЧЕНИЕ: Нажать торцевую кнопку полностью до щелчка.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ: когда свет включен, нажать торцевую кнопку полностью до щелчка.

Выбор яркости

Совет: две боковые кнопки управляют двумя основными светодиодами, а также режимами Строб, SOS, Маяк.
Когда фонарь включен, нажимайте левую (WHITE) кнопку короткими нажатиями для переключения режимов: Минимальный-Низкий-Средний-Высокий-Турбо. Последний режим будет сохранен при выключении фонаря.
Когда фонарь включен, нажмите правую (COLOR) кнопку коротким нажатием для активации режима Инфракрасного света.

Мгновенное включение: Турбо и Инфракрасный

Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте боковую кнопку, а затем нажмите торцевую кнопку для включения Турбо или инфракрасного режима (кнопка слева для Турбо режима белого света, кнопка справа для инфракрасного). Данная функция обеспечивает быстрый доступ к режиму Турбо или включению инфракрасного света.
Примечание: 1. Инфракрасный свет невидим для человеческого глаза и используется вместе с приборами ночного видения.
2. При использовании элементов питания 2 x CR123A в режиме Турбо, яркость уменьшится через 20 минут для предотвращения перегрева.

Специальные режимы

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте кнопку WHITE для включения режима Строб. Зажмите кнопку для переключения режимов: Маяк, SOS, Строб.
Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте кнопку COLOR для переключения режимов: дополнительный Красный -> дополнительный Зеленый -> дополнительный Синий -> полицейский проблесковый маячок . Нажмите кнопку еще раз для выхода из данного режима.
Примечание: Из всех специальных режимов только SOS и Маяк не могут быть сохранены.

Световая индикация

1. Когда фонарь включен, световой индикатор мигает один раз в две секунды, если уровень заряда достиг 50%.
2. Когда фонарь включен, световой индикатор мигает быстро, если уровень заряда очень низкий.

Замена элементов питания

Элементы питания должны быть заменены или заряжены в следующих случаях: быстро мигает световой индикатор, понизилась яркость, фонарь не реагирует на нажатия кнопок.

Обслуживание

Каждые 6 месяцев следует протирать резьбовые соединения чистой тканью и наносить тонкий слой силиконовой смазки.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 60 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей.
Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!