



Olight O'PEN ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Краткое описание

Благодарим Вас за приобретение продукции Olight. Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации прежде, чем использовать фонарь Olight O'PEN.

Светодиодный фонарь O'Pen Penlight внешне похож на классическую ручку с встроенной электронно-оптической системой. С внешним видом и габаритами обычной классической ручки, O'Pen является крайне надежным фонарем, поскольку его корпус выполнен из нержавеющей стали и алюминия, который применяется в аэрокосмической промышленности. Данный фонарь использует светодиод CREE XP-G2 и две батарейки типа AAA. Фонарь оснащен клипсой из нержавеющей стали для удобства переноски. Он идеально подходит для ближнего освещения, превосходя по своей функциональности любые крупные светодиодные фонари.

Комплектация: фонарь-ручка Olight O'PEN, запасные уплотнительные кольца, батарейки AAA 2шт, инструкция по применению.

Детали фонаря (См. Рисунок 1 в оригинальной инструкции)

Переключатель – механический переключатель с функцией блокировки.

Клипса – полированная нержавеющая сталь.

Декоративное кольцо - полированная нержавеющая сталь.

Корпус - анодированный Premium Type III с анти абразивным покрытием (только для фонаря черного цвета, для других цветов – стандартное анодирование).

Безель - полированная нержавеющая сталь.

Спецификации

Материал корпуса	Анодированный алюминий с защитой от царапин
Габариты	Длина 136,5 мм, диаметр 13,5 мм
Цвет	Черный, красный, синий, коричневый
Вес	22,5 г (без батарейки)
Светодиод	Cree XM-L2 Cool White
Батарейки	2 батарейки типа AAA
Рефлектор	Легкий аэрокосмический алюминий T6
Материал линзы	Закаленное стекло с двухсторонним анти бликовым покрытием, стойкое к царапинам
Переключатель	Механический переключатель с функцией блокировки
Режимы и время работы	180 люмен/ 22 мин, 50 люмен /8 ч, 5 люмен /30 ч. (Батарейки: 2 AAA Alkaline Duracell) 150 люмен / 42 мин, 42 люмен /7.5 ч, 4.5 люмен /30 ч. (Батарейки: 2 x NIHM 800 мАч)
Пиковая интенсивность луча	130 кд
Дальность света	22 метра
Водонепроницаемость	IPX 8
Ударопрочность	1,5 м

Инструкция по эксплуатации

Установите элементы питания: Раскрутите фонарь в центральной части; установите батарею либо аккумулятор формата AAA и соберите фонарь после установки батареек. Обратите внимание на направление положительного полюса батареек: он должен быть направлен в сторону головной части.

Включение/выключение: Нажмите на кнопку питания, чтобы включить запоминание режима свечения; снова нажмите кнопку, чтобы выключить режим.

Переключение режимов: Нажмите кнопку питания дважды или быстро нажмите один раз на включенном фонаре, чтобы изменить режимы свечения. Режимы яркости у данного фонаря чередуются следующим образом: низкий - средний – высокий. Фонарь запоминает режим яркости и включается автоматически на последнем выбранном режиме при следующем включении. Если выключить фонарь и включить его не позже, чем через 3 сек – уровень яркости изменится на один шаг в очереди низкий - средний – высокий.

Гарантия

Компания Olight верит в качество своей продукции. Если приобретенное вами изделие Olight имеет какие-либо заводские дефекты, вызванные использованными материалами или качеством работы, мы хотим исправить это!

В течение 30 дней после приобретения: Верните изделие дилеру, и он произведет замену или ремонт изделия.

В течение 5 лет после приобретения: Верните изделие в Olight, и мы заменим или починим его.

Более 5 лет после приобретения: Верните изделие в Olight, и мы заменим или починим его. Вам лишь нужно будет заплатить за детали.

Разумеется, данная гарантия не покрывает износ изделия в ходе эксплуатации. Данная гарантия также не покрывает любые доработки, ненадлежащее использование, физические повреждения, небрежность, несчастные случаи, ненадлежащее техническое обслуживание или ремонт неуполномоченными лицами за исключением авторизованных дилеров или непосредственно Olight.

Olight Technology Co., Limited

E-mail для пожеланий и вопросов: service@olightworld.com