



Olight X6 Marauder ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

X6 Marauder это первый переносной фонарь с внешней батареей. Фонарь оснащен 6 XM-L LED общей мощностью 5000 люменов. Дизайн X6 Marauder отличается кнопкой встроенной в рукоятку для переноски, спиральный провод, влагозащищенное гнездо подключения, ремень для переноски, защитные накладки, штатив, индикатор заряда батареи, батарея повышенной емкости. Встроенный высокоэффективный синхронный формирователь постоянного тока помогает избежать перегрева и обеспечить оптимальный режим работы, что делает X6 Marauder крайне надежным фонарем.

Использование

1. Подсоедините фонарь к батарее.
2. Нажмите кнопку питания на батарее. О включении батареи свидетельствует загорание индикатора заряда.

Фонарь включается нажатием кнопки на рукоятке. Зажатие кнопки на определенный период времени позволяет выбрать уровень яркости свечения. Быстрое двойное нажатие кнопки на включенном фонаре включает проблесковый режим.

Заряжание

Подключите зарядное устройство к розетке. Откройте защитную крышку батареи и подсоедините зарядное устройство. Индикатор заряда батареи укажет на начало заряжания свечением красной лампочки, и свечением зеленой лампочки на завершение заряжания или случайное отсоединение зарядного устройства.

Внимание!

1. Убедитесь в надежном подсоединении зарядного устройства к батарее.
2. Максимальная длина спирального провода в растянутом состоянии составляет 1 метр. Не растягивайте его более этого показателя во избежание его повреждения.
3. Индикатор заряда батареи указывает зеленым свечением на полный заряд батареи, желтым на средний и красным на разряженность батареи.
4. После 10 минут работы в режиме максимальной яркости фонарь автоматически снижает мощность на 60% для предотвращения перегрева.
5. Контроль заряда батареи при ее заряжании должен осуществляться по индикатору зарядного устройства, а не самого фонаря.

Характеристики

Материал: алюминиевый сплав 6N01-76 с анодированием

Размеры: диаметр 120 мм x длина 165 мм

Вес: 1065 гр

Цвет: черный

Линза: повышенной прочности и прозрачности из минерального стекла с антибликовым покрытием.

Напряжение: 9-15 В

Мощность: 5000 люменов/1:15, 1200 люменов/4:30, 150 люменов/30 часов

Интенсивность свечения: 102400 свечей

Дальность свечения: 640 метров

Теплоизоляция: 3 слоя резины

Характеристики батареи
Размеры: 144x45,5x103 мм
Вес: 485 гр
Напряжение: 11,1 В при 5200 мА
Время зарядки: 4 часа
Батарея выдерживает падение с высоты один метр.

Гарантия

Компания Olight верит в качество своей продукции. Если приобретённое вами изделие Olight имеет какие-либо заводские дефекты, вызванные использованными материалами или качеством работы, мы хотим исправить это!

В течение 30 дней после приобретения: Верните изделие дилеру, и он произведет замену или ремонт изделия.

В течение 5 лет после приобретения: Верните изделие в Olight, и мы заменим или починим его.

Более 5 лет после приобретения: Верните изделие в Olight, и мы заменим или починим его. Вам лишь нужно будет заплатить за детали.

Разумеется, данная гарантия не покрывает износ изделия в ходе эксплуатации. Данная гарантия также не покрывает любые доработки, ненадлежащее использование, физические повреждения, небрежность, несчастные случаи, ненадлежащее техническое обслуживание или ремонт неуполномоченными лицами за исключением авторизованных дилеров или непосредственно Olight.

Olight Technology Co., Limited

E-mail для пожеланий и вопросов: service@olightworld.com