

## **NITECORE Intellicharger i2**

Универсальное автоматическое зарядное устройство Intellicharger i2 совместимое почти со всеми типами перезаряжаемых батареек, позволяя избавиться от большого количества разнотипных зарядных устройств. i2 автоматически идентифицирует литиевые и никель-кадмиевые перезаряжаемые батарейки применяя соответствующий режим зарядки (зарядка постоянным током (CC), постоянное напряжения зарядки (CV) и зарядка слабым током). Каждый из четырех слотов зарядки управляемых микропроцессором способен самостоятельно оценивать состояние батареи и осуществлять подзарядку. Кроме того, желтый и синий световые индикаторы визуально показывают состояние батареи и процесс зарядки.

### **Особенности:**

- Способность осуществлять одновременную подзарядку четырех батарей
- Каждый из четырех слотов имеет отдельную индикацию
- Автоматическое определение типа батареи
- Три режима зарядки (CC, CV и зарядка слабым током)
- Автоматическое определение режима зарядки в зависимости от состояния батареи
- 3 LED индикатора индицируют процесс зарядки
- Автоматическое прекращение зарядки
- Защита от нарушения полярности установки батарей
- Оптимальное рассеивание тепла
- Сертификация RoHS и CE

### **Характеристики:**

Входное напряжение: AC 100-240 В 50/60 Гц или DC 12 В

Мощность на входе: 10 Вт

Выходное напряжение: 4,2 В  $\pm 1\%$  / 1,48 В  $\pm 1\%$

Сила тока на выходе: 0.5 А  $\times 2$

Габариты: 139 мм  $\times$  96 мм  $\times$  36 мм

Вес: 156 гр. (без батарей и провода)

Совместим со следующим типами батарей:

Литиевые: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (RCR123), 14500

Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, C

### **Инструкция пользователя:**

1. Подсоедините повод зарядного устройства или провод автомобильного прикуривателя к зарядному устройству. Противоположный конец провода подключите к розетке или гнезду автомобильного прикуривателя.

Желтые световые индикаторы загорятся при проведении самотестирования и погаснут после его окончания.

2. Зарядное устройство i2 имеет четыре зарядных слота, каждый способен самостоятельно осуществлять зарядку.

**Внимание:** Зарядное устройство i2 совместимо только с перезаряжаемыми литиевыми 3,7 В и никель-кадмиевыми 1,2 В батареями.

3. Следите, чтобы батареи были установлены с соблюдением полярности. Нарушение полярности установки батареек приведет к нарушению направления цепи и миганию световой индикации. В таком случае немедленно поменяйте полярность батареек.

4. При одновременном зарядании четырех батареек сила тока в каждом из слотов будет соответствовать 0,5 А. В случае неправильной установки батарейки или установки батарейки непригодной для перезарядки пользователь будет предупрежден миганием трех желтых световых индикаторов.

**Внимание:** Из-за относительно высокой силы тока (0,5 А), литиевые батарейки 10440 и 15266 не рекомендуются к использованию с зарядным устройством.

### **Предостережение:**

1. При одновременном зарядании батареек разных типов (к примеру литиевой 26650 и ААА), следите, чтобы батарейка надежно была зафиксирована в клеммах устройства.

2. Зарядное устройство i2 приспособлено для зарядания исключительно литиевых и никель-кадмиевых батареек приспособленных для перезарядки. Не используйте i2 для зарядания других типов батареек, так как это может привести к взрыву, растрескиванию или протеканию батареек.

3. i2 может использоваться исключительно в помещении или внутри машины. Не допускайте контакта с водой, влажным воздухом и низкими температурами.

4. Не разбирайте зарядное устройство и не вносите изменения в его конструкцию.

5. Дети до 18 лет должны пользоваться зарядным устройством i2 под присмотром взрослых.

6. Диапазон безопасных температур для использования зарядного устройства 0°C-40°C.

7. Не используйте зарядное устройство около открытого огня, под воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры.

### **Гарантийное обслуживание**

Все продукты производства компании All NITECORE® подлежат гарантии. Бракованная продукция подлежит обмену в течение 14 суток после покупки. После истечения 14 дневного срока и до 18 месяцев продукция компании подлежит бесплатному ремонту. После 18 месяцев стоимость ремонта будет включать стоимость замененных частей, работы по ремонту будут производиться бесплатно.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Изделие подлежало доработке или ремонта посторонними лицами.

2. Изделие было повреждено вследствие неправильного использования.

3. Изделие было повреждено в результате протекания батареек.

Для более подробной информации о продукции и услугах компании NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или посетите наш сайт: [www.NITECORE.com](http://www.NITECORE.com)