



Olight S15 Baton РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение фонаря Olight S15 Baton. Внимательно прочитайте данное руководство прежде, чем использовать фонарь.

Фонарь S15Baton специально разработан для батареек типа AA и представляет собой светодиодный карманный фонарь с боковой кнопкой. Данная модель является усовершенствованным вариантом предыдущих моделей S10 и S20 с новой лампой CREE XM-L2 LED, улучшенным интерфейсом и повышенной прочностью корпуса.

Комплект поставки

Фонарь, комплект уплотнительных элементов, один ремешок, один контейнер батареек, руководство пользователя.

Установка батареек: Установите батарейки в фонарь следуя рисунку 2 в оригинальной инструкции, плюсовой клеммой в сторону головной части фонаря.

Использование фонаря: фонарь имеет несколько режимов работы - мерцающий, слабый, средний, сильный и проблесковый.

А. Есть три способа включения фонаря.

- 1) Обычное нажатие боковой кнопки включает или выключает фонарь.
- 2) Зажмите кнопку на 1 секунду на выключенном фонаре для включения мерцающего режима мощностью 0,5 люмен.
- 3) Для включения турбо режима дважды быстро нажмите боковую кнопку при выключенном фонаре.

В. Смена режимов работы:

- 1) удерживание кнопки на включенном фонаре переводит фонарь из мерцающего режима в другие по циклу «мерцающий-слабый-средний-сильный-слабый»; если отпустить кнопку, это будет означать подтверждение выбранного режима.
- 2) Переключение в проблесковый режим происходит после двойного нажатия кнопки на включенном фонаре (проблесковый режим не запоминается). При этом нажатие на кнопку в проблесковом режиме переведет фонарь в последний запомненный режим.

С. Блокировка и разблокировка

Блокировка: при выключенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 1 секунды, чтобы включить режим мерцания, не отпускайте и продолжайте удерживать боковую кнопку, пока свет не погаснет. В результате фонарь будет заблокирован.

Разблокировка: после блокировки нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 1 секунды, чтобы включить режим мерцания.

Примечание: если фонарь заблокирован, пользователь может провести только операции по разблокировке с помощью боковой кнопки.

Удлинитель корпуса: В данном фонаре возможно приобретение дополнительного удлинителя корпуса для использования двух батареек типа AA. Это увеличит время автономной работы фонаря в два раза.

ВНИМАНИЕ!

Использование сразу двух батареек типа 14500 с напряжением 3,7 V совместно с удлинителем корпуса может привести к поломке, на которую не распространяется гарантия.

Данный фонарь рассчитан на применение только одной батареи типа 14500.

Спецификации

Материал корпуса	Анодированный алюминий с защитой от царапин
Габариты	Длина 75,0 мм, диаметр головной части 23,0 мм, диаметр основной части 18,5 мм
Вес	46 г (без батареек)
Светодиод	Cree XM-L2 LED
Батарейки	Одна AA ALKALINE / NIMH / 14500
Номинальное напряжение	0,7 В – 5 В (Максимум две батарейки типа ALKALINE / NIMH для удлиненной основной части, батарейка типа 14500 не подойдет в данном случае)
Отражатель	С гладкой зеркальной поверхностью
Режимы и время работы	280 лм/ 45 мин. 70 лм/ 4ч 7 лм/ 32 ч 0,5 лм/ 15 суток
Специальный режим	Проблесковый 10 Гц
Световой поток	1750 лм
Дальность света	84 метра
Водонепроницаемость	104 8
Ударопрочность	2 м

Примечание: испытания проводились с одной батарейкой 14500 на 900 мА/ч и 3,7 В

Гарантия

Компания Olight верит в качество своей продукции. Если приобретенное вами изделие Olight имеет какие-либо заводские дефекты, вызванные использованными материалами или качеством работы, мы хотим исправить это!

В течение 30 дней после приобретения: Верните изделие дилеру, и он произведет замену или ремонт изделия.

В течение 5 лет после приобретения: Верните изделие в Olight, и мы заменим или починим его.

Более 5 лет после приобретения: Верните изделие в Olight, и мы заменим или починим его. Вам лишь нужно будет заплатить за детали.

Разумеется, данная гарантия не покрывает износ изделия в ходе эксплуатации. Данная гарантия также не покрывает любые доработки, ненадлежащее использование, физические повреждения, небрежность, несчастные случаи, ненадлежащее техническое обслуживание или ремонт неуполномоченными лицами за исключением авторизованных дилеров или непосредственно Olight.

Olight Technology Co., Limited

E-mail для пожеланий и вопросов: service@olightworld.com